چهار شنبه 19 شهریور 1382

خاموش کردن و راه اندازي مجدد سيستم لينوكس

چنانچه سيستم خود را به طور صحيح خاموش كنيد،Linux فايلهاى داده را ذخيره كرده و فرآيندهاى در حال اجرا را متوقف ميكند ضمنا به هسته مركزى سيستم عامل يا kernel آسيب وارد نخواهد شد.

در اين بخش دو روش صحيح خاموش كردن سيستم، توضيح داده ميشود:

1- از طريق رابط گرافيكى :X از دكمه منوى اصلى پانل، گزينه Logout را انتخاب كرده و سپسHalt ، Logout يا Reboot را انتخاب كنيد .همچنين ميتوانيد پيكربندى جارى را ذخيره كنيد، اين كار بدين معنياست كه برنامه هايى كه هنگام Logout در حال اجرا هستند، زمان ورود مجدد به سيستم به طور خود كار اجرا خواهند شد.

اگر هر يك از گزينه هاى Halt يا Reboot را انتخاب كنيد، بايد كلمه عبور ورود به سيستم را بعد از زدن دكمه OK وارد كنيد تا صحت انتخاب شما معلوم شود .

2- از طريق اعلان فرمان :در يك پنجرهXterm ، فرمان shutdown - r now يا shutdown - h now را تايپ كنيد -r. به معنى reboot و -h به معنى halt يا خاموش كردن كامل سيستم است، البته بايد كلمه عبورتان را قبل از اجراى اين فرامين وارد كنيد .

3- از طريق صفحه :login به Option=>System برويد و از آنجا ميتوانيد سيستمتان را halt يا راهاندازى مجدد كنيد و نياز به وارد كردن كلمه عبور نداريد.

يك ميانبر براى راه اندازى مجدد

يكى از سريعترين روشها براى راهاندازى مجدد سيستمتان، فشردن همزمان كليدهاى Ctrl+Alt+Del از يك كنسول مجازى است .

يك كنسول مجازى در واقع يك رابط مبتنى بر متن و برعكس رابط گرافيكى سيستم پنجرهاى X است .چندين كنسول مجازى براى شما در دسترس هستند اما آسان ترين آنها از نظر به خاطرسپارى شايد روش ميانبر باشد .شما ميتوانيد به وسيله زدن كليدهاى Ctrl+Alt+F1به آن دسترسى يابيد .

بازگشت به رابط گرافيكى:

براى بازگشت به رابط گرافيكى از يك كنسول مجازى، فقط كليدهاى Ctrl+Alt+F1 را بزنيد .

براى راهاندازى مجدد سيستم از يك كنسول مجازى، ابتدا به وسيله زدن كليدهاى Ctrl+Alt+F1 به يك كنسول مجازى منتقل شويد، سپس كليدهاى Ctrl+Alt+Del را براى راهاندازى مجدد سيستم فشاردهيد.